Substituição da bateria do MacBook Pro 13" Monobloco de meados de 2012

Use este guia para substituir uma bateria...

Redigido por: Andrew Optimus Goldheart

INTRODUÇÃO

Use este guia para substituir uma bateria gasta. Se a bateria estiver inflada, tome as devidas precauções.

[video: http://www.youtube.com/watch?v=ZJvOoSKlPfM]

FERRAMENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)

PEÇAS:

MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009 to Mid 2012) Replacement Battery (1)

Passo 1 — Estrutura inferior

- Remova os dez parafusos a seguir:
- Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
- Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
- Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm

Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).

Passo 2

- Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
- Remova a estrutura inferior.

Passo 3 — Conexão da bateria





- Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.

ⓘ É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.

Passo 4

- Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.

Passo 5 — Bateria

- Remova os dois parafusos a seguir:
- Um parafuso tri-point de 5,6 mm
- Um parafuso tri-point de 13 mm

Passo 6

- Retire cuidadosamente a etiqueta de advertência da bateria da estrutura superior, entre a bateria e a unidade óptica.

⚠ Não remova a etiqueta da bateria.

Passo 7



- Use a aba de plástico anexada para remover a bateria da estrutura superior.

- Se estiver instalando uma bateria nova, você precisa calibrá-la após a instalação:

- Carregue a 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. A seguir, tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.

- Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.

Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.

Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.